

## Notice de programmation

### Genius Vega 24



#### Montage :

Pour un fonctionnement optimal, placez le récepteur et l'émetteur alignés. Il est impossible d'installer deux paires de Vega sur la même installation en raison de l'alignement automatique caractéristique. Il existe deux types d'installations :

- Au mur à l'aide d'un tube à encastrément
- Au mur, avec un tube/gaine externe Effectuez les préparations nécessaires aux connexions électriques Fixez les conteneurs VEGA au moyen de vis et de chevilles adéquates.

#### Connexions électriques :

Réaliser les connexions électriques sur les borniers du récepteur et de l'émetteur en utilisant le passe-câbles fourni.

Effectuez les câblages électriques à l'équipement électronique de commande et aux autres photocellules éventuellement présentes dans l'installation. Pour les différentes configurations, consulter les schémas figurant dans les instructions des appareils

#### Mise en fonction :

Alimenter les photocellules en vérifiant l'allumage de la LED DL1 sur le récepteur et sur l'émetteur  
Assembler la Vega au moyen des pièces fournies Vérifier l'alignement en contrôlant par transparence que la DL2 sur le récepteur est elle aussi allumée.

