

Gamme villa audio



La gamme de portiers de Techno EM, c'est aussi une gamme audio résidentielle:

SYSTEME AUDIO SANS FIL, composé

- D'un combiné audio maître sans fil WDP-180D, avec sa base, alimenté par batterie
- D'une platine de rue HRV 12 Vdc référence WDR-2GD
- D'une alimentation ARD12

Dans sa configuration maximale, le système peut être complété par 3 combinés esclaves sans fil WDP-180DS.

SYSTEME AUDIO 2 FILS, composé

- D'un combiné mural référence DP-2KN
- D'une platine de rue HRV référence DR-2GRS (contact sec) ou DR-2GRP (contact polarisé)
- D'une alimentation CA1R pour un fonctionnement en 12 Vac ou d'une ARD12 pour un fonctionnement en 12 Vdc

Dans sa configuration maximale, le système peut être complété d'un second combiné DP-2KN

Système sans fil



• WDR-2GD

Haute Résistance au vandalisme



• WDP180D
WDP-180DS

Système 2 fils



• DR-2GRS
• DR-2GRP

Haute Résistance au vandalisme



• DP-2KN

SYSTEME SANS FIL

	Combiné audio maître WDP-180D	Combiné audio esclave WDP-180DS	Platine de rue WDR-2GD
Câblage	sans fil	sans fil	Branchement sur 220V avec transformateur 12Vdc
Position	Combiné sur base	Combiné sur base	Batterie 1 Montage mural en applique, 2V type AAA
Alimentation	Batterie 1,2V type AAA	Batterie 1,2V type AAA	12 Vdc
Portée entre le combiné et sa base	Extérieur : 300m / Intérieur : 50m	Extérieur : 300m / Intérieur : 50m	-
Autonomie (heures)	100 h en veille / 10 h en conversation	100 h en veille / 10 h en conversation	-
Intercommunication	oui	oui	-
Fonction mains libres	oui	oui	-
Dimensions totales (l x h x p) mm	Combiné : 46,5 x 115 x 28 / Base : 81,5 x 52,5 x 133	Combiné : 46,5 x 115 x 28 / Base : 81,5 x 52,5 x 133	87,5 x 120 x 18
Commande de contact	-	-	relais NO
Type de contact	-	-	contact polarisé
Boîtier de protection	-	-	Boîtier HRV



Système audio sans fil



SYSTEME AUDIO 2 FILS

References	Combiné DP-2KN	Platine de rue DR-2GRS	Platine de rue DR-2GRP
Cablage	2 fils	2 fils	2 fils
Montage mural	en applique	en applique	en applique
Alimentation	12 Vac ou 12Vdc	alimentée par le combine	alimentée par le combine
Dimensions totales (lxhxp) mm	215 x 98 x 68	86 x 119 x 16	86 x 119 x 16
Commande de contact	-	Relais NO	Relais NO
Boîtier de protection	-	boîtier HRV	boîtier HRV
Type de contact	-	contact sec	contact polarisé

Système audio filaire



Accessoires

RSDRC-4xG	Visière pour platine de rue WDR-2GD, DR-2GRS ou DR-2GRP
CA1R	Alimentation électrique 12Vac 2A rails DIN - INDISPENSABLE POUR UNE INSTALLATION EN VAC (possible uniquement sur système 2 fils)
ARD12	Alimentation électrique 12Vdc 1,5A rails DIN - INDISPENSABLE POUR UNE INSTALLATION EN VDC
BTPG1	Boîtier relais temporisé permettant la commande d'un système de verrouillage à rupture (ventouse, serrure électrique, gâche à rupture) - 8A / 230V

• Platine de rue DR-2GR équipée de la visière RSDRC-4xG



Le conseil d'un technicien

Dans le cadre de l'utilisation du système sans fil, la distance maximale à respecter entre la platine de rue et la dernière base est de 100m

Utilisez pour votre câblage 4 fils de 0,9 mm ou 1,5 mm

Distances maximales à respecter	0,9mm	1,5mm
De la platine de rue au dernier combiné audio	80m	200m