# Nice HSRT Répétiteur radio

## HSRT répétiteur/amplificateur de signaux radio, 230 V.

Solution idéale pour les environnements difficiles avec réductions de portée radio dues aux longues distances et/ou divisions internes en maçonnerie particulières (béton armé ou pierre), le HSRT reçoit ou répète en Dual Band tous les signaux radio typiques d'un système d'alarme NiceHome, en permettant d'améliorer considérablement la portée.

Très flexible, le HSRT émet un signal en l'absence de courant électrique et de deux entrées libres (une NO et une NF) pour connecter par voie filaire d'autres détecteurs : tous les évènements sont transmis à la centrale.

| Code | Description |
|---|---|
| **HSRT** | Répéteur/amplificateur de signaux radio avec alimentation à 230 V, baterie incluse de secours |
| **B6V-A** | Pile au plomb 6 V (1,2 Ah) |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Alimentation | 230 Vca, avec batterie au plomb de secours 6 V incluse |
| Autonomie en l'absence d'alimentation | Environ 3 jours |
| Affichages | Led verte présence du courant<br>Led rouge, transmission et avis de système armé |
| Réception-transmission radio | Communication numérique bidirectionnelle, en Dual Band (433 et 868 MHz) |
| Portée radio | 100 m en espace libre et en l'absence de perturbations ; environ 20 m à l'intérieur de bâtiments |
| Température de fonctionnement | -10 ÷ +40 °C |
| Dimensions (LxPxH) | 170x52x93 mm |
| Poids | 1,2 kg |