

Nice HSKPS Clavier de commande



HSKPS clavier de commande mural ou mobile, bidirectionnel radio Dual Band.

HSKPS est un clavier bidirectionnel permettant d'armer ou désarmer l'alarme et les automatismes connectés, avec confirmation visuelle de l'opération effectuée et signalisation de mise en service par Led ou avertisseur sonore, comme les éventuelles portes ou fenêtres restées ouvertes ou l'épuisement de la pile ou de la batterie.

Touche pour la vérification de l'état du système.

Fonction anti-agression avec désarmement sous la menace et envoi simultané d'appels téléphoniques. Touche programmable avec fonction anti-panique (activation des appels) ou programmable pour la commande d'un automate ou autre commande manuelle.

Code	Description
HSKPS	Clavier radio bidirectionnel Dual Band, pour la commande de centrales pour systèmes d'alarme et automatismes
HSKCT	Support de table/protection antichute pour clavier mobile HSKPS
B1,5V-A	Pile alcaline 1,5 V taille AAA

Données techniques

Alimentation	3 pile alcaline 1,5 V taille AAA
Autonomie	Environ 2 ans
Affichages et contrôles	8 Leds de contrôle des fonctions et avertisseur sonore
Transmissions radio	Communication numérique, Dual Band (433 et 868 MHz)
Portée radio	100 m en espace libre et en l'absence de perturbations ; environ 20 m à l'intérieur de bâtiments
Température de fonctionnement	-10 ÷ +40 °C
Dimensions (LxPxH)	100x23x100 mm
Poids	180 g