

NOUVEAU

Un nouveau lecteur de badges individuels à lecture par proximité.

La gestion de 1600 badges et/ou code par validation/invalidation individuelle ; la lecture à distance directe ou derrière une paroi vitrée font de ce lecteur un système simple répondant aux exigences de sécurité des sites les plus sensibles.

Ce lecteur est équipé d'un clavier à code permettant la saisie de codes à 4 chiffres permettant ainsi 10 000 combinaisons

- Boîtier de montage en applique acier
- Etanche IP 67
- Rétro-éclairage bleu à LEDS
- Témoin sonore
- Signal visuel par LED tri-colore
- Badges porte-clef à puces intégrées

LECTEUR SEUL	LIBELLÉ
	**Clavier à code avec lecteur de badges de proximité**
BADGES UTILISATEURS	
	Badge Fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

hauteur (mm)	135
largeur (mm)	58
épaisseur (mm)	26
alimentation (V)	12/24V AC/DC
consommation (mA)	60mA
température (°C)	-25 / +50
degré de protection (IP)	67
nombre d'utilisateur sur relais	1600
nombre de relais	2
fonction relais	ON-OFF / temporisé
type mémoire	EEPROM
entrée bouton poussoir	oui
buzzer	oui
entrée auto-protection	oui
distance de détection	6 cm max*

* La distance de détection peut varier selon l'environnement immédiat ou l'implantation du lecteur.